

# 安全チェックシート（施設用照明器具）

安全点検項目	点検結果	処置手順
1. 累積点灯時間が 40,000 時間以上である		✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止の為に、すぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取替えてください。
2. 使用期間が 15 年以上である		
3. こげくさい臭いがする		
4. 照明器具に発煙、油漏れなどの形跡がある		
5. 電線類に変色、硬化、ひび割れ、芯線露出などがある		
6. 配線部品などに変色、硬化、ひび割れ、ガタツキ、破損などがある ※LED 照明器具でランプへ電源給電コネクタがある場合、その部分も確認		
1. 使用期間が 10 年以上である		✓印がある場合は危険な状態になっています。事故防止の為に、すぐに使用を中止し、新しい照明器具にお取替え、又は継続的に点検してください。
2. ランプを交換しても他のランプより極端に早く寿命になる ※蛍光灯器具の場合、黒化についても確認		
3. ランプを交換しても点灯までに時間が長くなる ※蛍光灯器具の場合、グロースタータも交換して確認		
4. ランプを交換してもちらつきが止まらないものがある ※蛍光灯器具の場合、グロースタータも交換して確認		
5. 他のランプより極端に暗いものがある ※蛍光灯器具の場合、ランプも交換して確認		
※LED 照明器具の場合、光源の一部又は全体に暗い部分があるかも確認		
6. 点灯時にブレーカが動作することがある		
7. 可動部分（開閉個所、調節個所など）の動きが鈍い		
8. 器具取付部に変形、ガタツキ、ゆるみなどがある		
9. ここ 2・3 年、故障による取替台数が増えている		
10. 本体、反射板などに極端な汚れ、又は変色がある ※LED 照明器具の場合、LED 発光部も確認		
11. カバー・パネルなどに変色、変形、ひび割れなどがある		
12. 塗装面にふくれ、ひび割れがある、又はサビが出ている		
13. ネジなどに変色、サビ、ひび割れ、破損などがある		
14. 指定外のランプを使用している ※		※指定ランプにお取替えてください。
1. ランプの端部が極端に黒化している（LED 照明器具を除く）		✓印のものは新しいものにお取替えてください。
2. グロースタータ（点灯管）が点滅を繰り返す（LED 照明器具を除く）		

●上記点検項目以外でも不具合があれば、工事店・メーカーなどの専門家にご相談ください。



**株式会社三田電設**

埼玉県春日部市柵 238-8 TEL048-876-8010・FAX048-876-8013

E-mail : [toiawase@tym-reon.com](mailto:toiawase@tym-reon.com) URL: <http://www.tym-reon.com>